SPIS POMIESZCZEŃ

Lp.	NAZWA POMIESZCZENIA	POSADZKA	POW.
0.1	SALA KONFERENCYJNA	panele o wysokiej klasie ścieralności	60,76m2
0.1a	HALL	J.W	4,41m2
0.1b	SZATNIA	J.W	1,68m2
0.1c	POM. TECHNICZNE	TERAKOTA	2,23m2
0.1d	PRZEDSIONEK	TERAKOTA	2,50m2
0.1e	WC	TERAKOTA	3,48m2
0.1f	WC	TERAKOTA	4,30m2
0.2	PRZEDSIONEK	PŁ. KLINKIEROWE	8,31m2
0.3	HALL KASOWY Z POCZEKALNIĄ	DESKI do renowacji	43,01m2
0.3a	PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ	DESKI do renowacji	6,93m2
0.3b	POCZEKALNIA Z MAKIETĄ KOLEJKI	DESKI do renowacji	28,75m2
0.3c	WEJŚCIE	PŁYTKA WYŁOŻONA DO RENOWACJI	5,27m2
0.4	WC	TERAKOTA	6,03m2
0.4a	WC	TERAKOTA	3,48m2
0.4b	POM. GOSPODARCZE	TERAKOTA	0,63m2
0.4c	KORYTARZ	TERAKOTA	3,15m2
0.5	POM SOCJALNE Z ŚANITARIATEM	TERAKOTA	6,45m2
0.6	PRZYGOTOWALNIA	TERAKOTA	8,45m2
0.7	KUCHNIA	TERAKOTA	5,50m2
0.8	ZMYWALNIA	TERAKOTA	4,84m2
0.8a	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	TERAKOTA	1,48 m2
0.9	MAGAZYN	TERAKOTA	3,27m2
0.10	MAGAZYN	TERAKOTA	3,17m2
0.11	KOMUNIKACJA	TERAKOTA	12,39m2
0.12	WYPARZACZ JAJ	TERAKOTA	2,88m2
0.13	MAGAZYN WARZYW	TERAKOTA	0,55m2
0.14	SALA KONSUMPCYJNA	TERAKOTA	36,60m2
0.15	BUFET	TERAKOTA	10,26m2
0.16	POM. GOSPODARCZE	TERAKOTA	4,18m2
0.17	KLATKA SCHODOWA	DESKI do renowacji zabezpieczone p.pożarowo	8,76m2

razem 293,90m2

UWAGI:

1. Instalację wnętrzową w budynku należy wykonać w nawiązaniu do załączonego schematu strukturalnego rozdzielnicy odbiorczej RG i opisu technicznego.
2. Obwody oświetleniowe należy wykonać przewodami YDYpżo z żyłami 1,5mm .
3. Do obwodów gniazd wtykowych 1–fazowych należy stosować przewody YDYpżo 3x2,5mm^2
4. Całość instalacji odbiorczych należy wykonać pod tynkiem z zastosowaniem osprzętu podtynkowego firmy ELDA lub równorzędnego.
5. Łączniki oświetleniowe należy instalować na wysokości 1,4m od podłogi.
6. Należy stosować podwójne gniazda wtykowe 1–fazowe 16A z kołkiem ochronnym.
7. Gniazda wtykowe w poczekalniach, pokojach i korytarzach należy instalować na wys. 0,3m natomiast w zapleczu kuchennym i pomieszczeniach sanitarnych na wys. 1,1m od podłogi.
8. W zapleczu kuchennym i sanitariatach należy stosować gniazda wtykowe w wykonaniu szczelnym.



OZNACZENIA:

- linia zasilająca
- przycisk dzwonkowy ("dzwonek")
- czujnik ruchu 6s–6min. pt.
- oprawa żyrandolowa z kloszami otwartymi, mocowana do sufitu.
- plafoniera z kloszem mlecznym do świetlówek kompaktowych 2x18W.
- jw. lecz w wykonaniu szczelnym.
- nr budynku podświetlony świetlówką 11W.
- oprawa świetlówkowa 4x18W
- oprawa świetlówkowa 2x18W
- oprawa świetlówkowa 2x36W szczelna
- W-1 – wentylator 8W ;230V 50Hz wg proj. wentylacji.
- złącze kontrolne h=0,8m od ter.
- uziom Fe/Cu ø 17,2mm l=3,6m szt 2 /10om5w / Galmar.
- "o" – zacisk połączeń wyrównawczych
- oprawa oświetlenia awaryjnego – 9W

RZUT PARTERU
projekt wykonawczy

BPK
INGENIO KONSULT BPK Sp. z o.o.
ul. Micklewicza 2
70-384 Szczecin

BPK
Biuro Projektowo -Konsultingowe "BPK" Spółka z o.o.
ul. Korzeniowskiego 1
70-211 Szczecin

Zadanie	REWITALIZACJA ZABYTKOWEJ LINII NADMORSKIEJ KOLEI WĄSKOTOROWEJ W GMINIE REWAL - REMONT BUDYNKÓW I BUDOWLI WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
Adres	Rewal działka nr geod. 419/2 Gmina Rewal
Inwestor	Urząd Gminy Rewal 72- 344 Rewal ul. Micklewicza 19
Stadium	**Projekt wykonawczy**
Branża	ELEKTRYCZNA
Tytuł opracowania	Przebudowa z częściową zmianą sposobu użytkowania zespołu zabudowy dworca w Rewalu – **w tym zad. pod. el. energetyczne wewnętrzne.**
Tytuł rysunku	BUDYNEK DWORCA Plan instalacji el.en.- parter
Projektant	Szczepan Smotrycki upr. bud. nr 378/s/74 w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych
Opracował	mgr inż. Grzegorz Korendowicz
Data	sierpień 2010 r.
Skala rys.	1:50
Nr rys.	E6