

Obliczenia techniczne dla linii oświetleniowej relacji Pogorzelnica-Niechorze						
LP	Oznaczenie słupa	Spadek napięcia $\Delta U\%$	Impedancja Linii kablowej YAKY 4x35mm ² Z _{LK} [Ω]	Typ zabezpieczenia	Prąd wyłączenia zab. w t≤0,4s I _a [A]	Warunek ochronny przeciwporażeniowej I _a *Z _{LK} ≤U ₀
1	S49	0,19	0,50	FAZ-C10/3	100	spełniony
2	S50	0,30	0,51	FAZ-C10/3	100	spełniony
3	S51	0,41	0,50	FAZ-C10/3	100	spełniony
4	S52	0,41	0,52	FAZ-C10/3	100	spełniony
5	S53	0,52	0,53	FAZ-C10/3	100	spełniony
6	S54	0,63	0,55	FAZ-C10/3	100	spełniony
8	S55	0,73	0,56	FAZ-C10/3	100	spełniony
9	S56	0,84	0,58	FAZ-C10/3	100	spełniony
10	S57	0,94	0,60	FAZ-C10/3	100	spełniony
11	S58	1,04	0,62	FAZ-C10/3	100	spełniony
12	S59	1,14	0,65	FAZ-C10/3	100	spełniony
13	S60	1,23	0,67	FAZ-C10/3	100	spełniony
14	S61	1,33	0,70	FAZ-C10/3	100	spełniony
15	S62	1,42	0,72	FAZ-C10/3	100	spełniony
16	S63	1,51	0,75	FAZ-C10/3	100	spełniony
17	S64	1,60	0,78	FAZ-C10/3	100	spełniony
18	S65	1,68	0,81	FAZ-C10/3	100	spełniony
19	S66	1,77	0,84	FAZ-C10/3	100	spełniony
20	S67	1,85	0,87	FAZ-C10/3	100	spełniony
21	S68	1,93	0,90	FAZ-C10/3	100	spełniony
22	S69	2,01	0,93	FAZ-C10/3	100	spełniony
23	S70	2,09	0,96	FAZ-C10/3	100	spełniony
24	S71	2,17	0,99	FAZ-C10/3	100	spełniony
25	S72	2,24	1,02	FAZ-C10/3	100	spełniony
26	S73	2,31	1,05	FAZ-C10/3	100	spełniony
27	S74	2,38	1,09	FAZ-C10/3	100	spełniony
28	S75	2,45	1,12	FAZ-C10/3	100	spełniony
29	S76	2,52	1,15	FAZ-C10/3	100	spełniony
30	S77	2,59	1,19	FAZ-C10/3	100	spełniony
31	S78	2,65	1,22	FAZ-C10/3	100	spełniony
32	S79	2,71	1,25	FAZ-C10/3	100	spełniony
33	S80	2,77	1,29	FAZ-C10/3	100	spełniony
34	S81	2,83	1,32	FAZ-C10/3	100	spełniony
35	S82	2,89	1,35	FAZ-C10/3	100	spełniony
36	S83	2,94	1,39	FAZ-C10/3	100	spełniony
37	S84	3,00	1,42	FAZ-C10/3	100	spełniony
38	S85	3,05	1,46	FAZ-C10/3	100	spełniony
39	S86	3,10	1,49	FAZ-C10/3	100	spełniony
40	S87	3,15	1,53	FAZ-C10/3	100	spełniony
41	S88	3,20	1,57	FAZ-C10/3	100	spełniony
42	S89	3,24	1,60	FAZ-C10/3	100	spełniony
43	S90	3,29	1,64	FAZ-C10/3	100	spełniony
44	S91	3,33	1,67	FAZ-C10/3	100	spełniony
45	S92	3,37	1,71	FAZ-C10/3	100	spełniony
46	S93	3,41	1,74	FAZ-C10/3	100	spełniony
47	S94	3,44	1,78	FAZ-C10/3	100	spełniony
48	S95	3,48	1,82	FAZ-C10/3	100	spełniony
49	S96	3,51	1,85	FAZ-C10/3	100	spełniony